



Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro P1102

L'une des imprimantes laser les plus économes en énergie de la planète¹ - idéale pour les utilisateurs de l'entreprise qui souhaitent un LaserJet abordable et la possibilité d'imprimer sans fil² depuis des périphériques mobiles avec HP ePrint³, ePrint Wireless Direct⁴ et AirPrintTM⁵.



Imprimante HP LaserJet Pro P1102



Imprimante HP LaserJet Pro P1102w



Rester productifs avec l'impression sans fil abordable² et une mobilité impressionnante.

- Mettez l'imprimante en réseau sans câbles supplémentaires et accédez-y depuis n'importe où à votre domicile ou au bureau à l'aide de la mise en réseau sans fil 802.11b/g/n.¹
- Imprimer de presque partout et rester productif en déplacement avec HP ePrint³.
- Envoyer des fichiers d'un smartphone sans fil ou d'autres appareils Internet directement à votre imprimante à l'aide de l'impression directe sans fil HP ePrint^{2,4}.
- Imprimer sans fil depuis votre iPad®, iPhone® et iPod touch® équipé d'AirPrintTM⁵.

Faites l'expérience d'une impression fiable et mobile avec HP LaserJet.

- Installez votre imprimante rapidement - aucun CD requis avec HP Smart Install.⁶
- Imprimez immédiatement après l'installation grâce à un panneau de commande intuitif, facile à utiliser, muni de voyants LED.
- Imprimer des documents à une vitesse maximum de 18 ppmA4 et obtenir la première page en seulement 8,5 secondes depuis le mode Economie énergie (Arrêt automatique), avec technologie instantanée.
- Imprimer sur une variété de supports tels que du papier cartonné, des transparents, des étiquettes et des enveloppes, avec le bac de papier de 150 feuilles et la fente d'alimentation prioritaire 10 feuilles⁷.

Réduire votre impact sur l'environnement avec l'une des imprimantes les plus économes en énergie¹ de la planète.

- Économiser encore plus grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off⁸ qui détecte votre activité d'impression, avec mise sous tension et hors tension automatiquement.
- Réduire le gaspillage du papier en imprimant uniquement le contenu que vous souhaitez, grâce à HP Smart Printing⁹. HP Smart Print fournit des pages Web plus utilisables par l'impression de pages Web sans bords coupés et pages vierges.
- Gagnez de la place grâce à une imprimante ultracompacte au design industriel élégant.
- HP vous aide à réduire votre impact sur l'environnement avec moins d'emballages et avec le recyclage gratuit des cartouches auprès des HP Planet Partners¹⁰.

Créer des impressions économiques de qualité professionnelle.

- Obtenez une meilleure qualité d'impression avec HP FastRes 1200¹¹ qui génère des fichiers d'impression plus petits, du texte net, des tonalités uniformes et des graphiques d'entreprise clairs.
- Valider votre achat de cartouche car les cartouches HP d'origine garantissent des performances et une fiabilité accrues. Téléchargez le logiciel d'authentification des cartouches HP pour éviter l'utilisation accidentelle de cartouches contrefaites.
- Lorsqu'il est temps de remplacer une cartouche de toner, acheter des cartouches HP d'origine en quelques clics avec HP SureSupply¹².

¹ Consommation d'énergie basée sur les calculs de TEC de la concurrence disponibles sur www.energystar.gov, www.eu-energystar.org et les fiches techniques publiées par les fabricants en janvier 2012 pour les imprimantes laser monochromes et couleur à fonction unique. La configuration individuelle du produit et son utilisation influencent la consommation. ² Impression sans fil uniquement disponible sur les P1102w. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. ³ Nécessite une connexion Internet de l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique compatible Internet et la messagerie électronique. Exige la création du compte des services Web HP. Durées d'impression variables. Voir la liste des types de documents et d'images pris en charge sur la page www.hp.com/go/eprintcenter. Pour des solutions supplémentaires, reportez-vous à la page www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. ⁴ Le périphérique mobile doit être compatible sans fil. L'imprimante doit être compatible HP ePrint. La fonctionnalité peut nécessiter un pilote ou des applications à télécharger sur <http://www.hp.com/go/eprintcenter>. Impression directe sans fil HP ePrint et la connectivité sans fil intégrée sont uniquement disponibles sur le HP LaserJet Pro P1102w. ⁵ Prend en charge les périphériques iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS et iPod touch 3ème et 4ème génération) qui prennent en charge le traitement multitâche. Les périphériques iOS 4.2 nécessitent une connexion réseau sans fil 802.11, l'imprimante AirPrint peut être connectée sans fil ou via Ethernet. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. ⁶ HP Smart Install fonctionne avec Windows® uniquement - pour les connexions USB et réseau. ⁷ bac d'alimentation prioritaire 10 feuilles uniquement disponible sur les P1102w. ⁸ Les fonctions HP Auto-On et Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. ⁹ Prend en charge Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 et 9.0, ainsi que les versions de Firefox 3.5 à 5.01. ¹⁰ La disponibilité du programme varie. La récupération et le recyclage des cartouches d'impression HP sont actuellement disponibles dans plus de 50 pays et régions à travers le monde dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, ou pour demander des enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac : <http://www.hp.com/recycle> ¹¹ HP FastRes 1200 offre une qualité d'impression optimale pour ce périphérique. Choisissez HP FastRes 600 pour une impression rapide. ¹² Les fonctions et la disponibilité du programme dépendent du pays. Pour en savoir plus, voir www.hp.com/learn/suresupply.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression	A4 noir : Jusqu'à 18 ppm Sortie de la première page (noir, A4) : Vitesse : 8,5 s (en mode Auto-Off) Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.		
Processeurs	266 MHz, Tensilica®		
Mémoire	P1102 : 2 Mo; P1102w : 8 Mo; Non extensible		
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200)		
Qualité d'impression	HP FastRes 600, HP FastRes 1200		
Langages d'impression	Host-based printing		
Polices de caractères	Non applicable (basé sur l'hôte)		
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 5 000 pages		
Volume de pages mensuel recommandé	250 à 1500		
Marges d'impression	haut : 4 mm, gauche : 4 mm, droite : 4 mm, bas : 4 mm		
Gestion des supports	Entrée Bac 1	Capacité Feuilles : 150 ; enveloppes : 15	Poids 60 à 163 g/m ²
	Sortie :	Feuilles : Jusqu'à 100 feuilles. Enveloppes : Jusqu'à 15 enveloppes. Transparents : Jusqu'à 100 feuilles; Bac de sortie 100 feuilles	
	Impression recto verso :	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	
Types de supports	Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes postales		
Interface et connectivité	P1102 : Port USB 2.0 haut débit; P1102w : 1 port USB haut débit 2.0 ; 1 port Wifi 802.11g/b/n; Optionnel : Serveurs d'impression HP Jetdirect compatibles : Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A		
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Optionnel : Les gestionnaires les plus récents sont disponibles sur le site Web d'assistance HP à l'adresse http://www.hp.com/support		
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® 7 (32 bits/64 bits) : 1 Go de RAM ; Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows® Server 2003 : 512 Mo de RAM ; tous systèmes : 350 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM, port USB		
Administration de l'imprimante	État et alertes HP ; Suivi d'utilisation HP (installation CD uniquement)		
Alimentation	Configuration requise : Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6,0 A. Consommation : P1102 : 360 watts (actif), 1,4 watts (prêt), 0,9 watt (arrêt automatique), 0,6 watt (arrêt manuel) Consommation d'électricité type : 0,505 kWh/semaine; P1102w : Toutes les valeurs sont mesurées avec la fonction Wifi activée : 370 watts (impression), 2,7 watts (en attente), 2 watts (Auto-Off), 0,6 watt (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 0,704 kWh/semaine.		
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 349 x 238 x 196 mm Emballé : 400 x 250 x 298 mm		
Poids	Hors emballage : P1102 : 5,2 kg; P1102w : 5,3 kg Emballé : P1102 : 6,35 kg; P1102w : 6,35 kg		
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 17,5 à 25 °C. Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR. Température de stockage : -20 à 40 °C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : Puissance sonore : LwAd 6,4 B(A)		
Certifications du produit	Certifications de sécurité : UL 60950-1; IEC 60950-1: 2005 et EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009. 21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf pour les écarts conformes au laser ; Avis n°50, 24 juin , 2007 ; IEC 60825-1 : 2007 et EN 60825-1 : 2007 (Produit laser/DEL classe 1) ; IEC 62479 : 2010/EN 62479 : 2010		
Garantie	Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.		
La série en un coup d'œil	CE651A : HP LaserJet Pro P1102: vitesse d'impression jusqu'à 18 ppm en noir, HP FastRes 1200 ; jusqu'à 600 x 600 ppp (sortie efficace 1 200 ppp avec HP FastRes 1200); Mémoire standard de 2 Mo, processeur 266 MHz ; 1 port USB 2.0 haut débit ; Auto-On/Auto-Off HP et HP Smart Install ; capacité d'entrée standard de 150 feuilles avec un bac d'alimentation de 150 feuilles CE658A : HP LaserJet Pro P1102w: Comme imprimante HP LaserJet ProP1102 avec mise en réseau sans fil 802.11 b/g/n, HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil ; 8 Mo de mémoire, bac d'alimentation prioritaire 10 feuilles		

Informations pour la commande

CE651A	Imprimante HP LaserJet Pro P1102 ; cartouche d'impression noire de démarrage HP LaserJet (rendement moyen de la cartouche : 700 pages standard, valeur déclarée conforme à la norme ISO/IEC 19752) ; cordon d'alimentation ; CD contenant le logiciel d'impression et la documentation ; Guide de démarrage, dépliant d'assistance, dépliant d'installation intelligente
CE658A	Imprimante HP LaserJet Pro P1102w ; 802.11 B/g/n mise en réseau sans fil ; 8 Mo de mémoire ; bac d'alimentation prioritaire 10 feuilles ; Cartouche d'impression noir HP LaserJet (capacité moyenne 700 pages standard, valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752) ; cordon d'alimentation ; CD avec logiciels et documentation de l'imprimante ; Guide de mise en route, dépliant d'assistance, petite brochure d'installation ; câble d'installation USB (1m)
Consommables	
CE285A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet 85A Rendement moyen de la cartouche : 1 600 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19752.
CE285AD	Cartouches de toner noir HP LaserJet 85A (lot de 2) Rendement moyen de la cartouche : 1 600 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19752.

Supports d'impression	
CHP110	Papier de bureau HP : 500 feuilles A4, 210 x 297 mm)
CHP210	Papier d'impression HP -500 feuilles/A4/210 x 297 mm
CHP310	Papier LaserJet HP (500 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)

Service et assistance	
UG206E	HP Care Pack de 3 ans avec remplacement standard des imprimantes LaserJet (disponible dans toute l'Europe, le Moyen-Orient et en Afrique)
UG086E	HP Care Pack de 3 ans avec remplacement le lendemain des imprimantes LaserJet (disponible en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Grèce, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie).

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-inclues.

Publié dans la zone EMOA Juin 2012 4AA0-4621FRE

